

Produktbezeichnung

Servor d

Artikel-Nr. 36.204.00

Produktbeschreibung

Diese Fernbedienung ermöglicht die kabellose Steuerung der hauptsächlichen Funktionen der broncolor Generatoren Grafit A, Grafit und der Kompaktgeräte Minipuls D, sowie der früheren Modelle, die mit einem Servor Empfänger ausgestattet sind.

Lieferumfang

Servor d, Bedienungsanleitung
Die 9V-Batterie ist separat zu bestellen.

Technische Daten

Anzahl adressierbare Generatoren	4
Fernbedienbare Funktionen	<ul style="list-style-type: none">- Generator ein/aus- Steuerung der Blitzenergie- Einstelllicht ein/aus- Leuchtenanschlüsse ein/aus- Fotozelle / IR ein/aus- Testblitz- Abspeichern von Beleuchtungssituationen
Reichweite	10 m
Stromversorgung	1 Batterie 9 V
Abmessungen	120 x 65 x 22mm
Gewicht	160g

Achtung: Die Funktionen *“Leuchtenanschluss ein-/ausschalten, “Leistung der Leuchte individuell variieren“* und *“Abspeichern von Beleuchtungssituationen“* können nur bei Generatoren angewendet werden, welche mit der broncolor Software Version 16.09 oder höher ausgestattet sind. Die Funktion *“Abspeichern von Beleuchtungssituationen“* kann bei Generatoren angewendet werden, welche mit der broncolor Software Version 16.08 ausgestattet sind.

Wird das Kompaktgerät Minipuls D mit der Fernbedienung servor d betrieben, stehen ab Programmversion 18.08 drei (statt 2) Speicherplätze zum Abspeichern von Beleuchtungssituationen zur Verfügung (m1 - m3). Programmversion 18.07 erlaubt das Benützen der 2 Speicherplätze m1 und m3.

Kompatibilität

Fernbedienung passend zu den broncolor Generatoren Grafit A, Grafit und der Kompaktgeräte Minipuls D, sowie der früheren Modelle, die mit einem Servor Empfänger ausgestattet sind.