

Funksteuerung RFS 2

Die universelle Lösung



www.broncolor.com

Funksteuerung RFS 2



Das neue System broncolor RFS 2 ergänzt frühere Funk- und Infrarot-Auslösungs-systeme und das Synchron-kabel.

Bei Einsätzen in grossen Studios und on location werden Sie es nicht mehr missen wollen. Handlichkeit, geringes Gewicht, Kompatibi-

lität aller RFS 2 Geräte, minimaler Energiekonsum, unabhängiges Arbeiten an bis zu 99 Arbeitsstationen mit bis zu 99 Blitzgeräten, 40 kodierte Frequenz-Kanäle – das sind nur ein paar Vorteile dieses Funksystems. broncolor RFS 2 entlastet den Fotografen bei digitalen und analogen Aufnahmen – er kann sich voll

auf die Bildgestaltung konzentrieren. Die beiden Geräte Sender und Empfänger RFS 2 sind baugleich. RFS 2 erkennt aufgrund der angeschlossenen Spannungsversorgung selbstständig, in welchem Modus das Gerät verwendet wird. Optional ist eine manuelle Einstellung der Funktionsweise möglich.



Sender RFS 2

Der leichte Sender RFS 2 entspricht in Grösse 68 x 38.5 x 25 mm (L x B x H) und Gewicht (43 g) einer Zündholzschachtel. Er wird auf den Zubehörschuh der Kamera geschoben. Die Synchronisation des Blitzes erfolgt entweder über den Mittenkontakt des Zubehörschuhs oder über ein kurzes Verbindungskabel mit der Kamera. Der Minisender verfügt über 99 Studioadressen zur individuellen und kabellosen Blitzauslösung sowie eine „test“ Taste zum direkten Auslösen des Blitzes.

Die Funktion des Gerätes, die Studioadresse und der Frequenz-Kanal werden auf dem grossen LCD-Display angezeigt. Zwei zusätzliche Tasten erlauben die Leistungsverstellung aller gesteuerten Blitzgeräte direkt ab Sender. Im Freien oder in grossen Hallen beträgt die Einsatzdistanz des broncolor RFS 2 bis zu 200 m, in geschlossenen Räumen bis zu 50 m. Die Verzögerungszeit beträgt weniger als 400 µs.



Empfänger RFS 2

Der Funk-Empfänger RFS 2 ermöglicht die kabellose Blitzauslösung von Blitzgeräten. Der Empfänger kann an jedes Blitzgerät über ein kurzes Synchronkabel angeschlossen werden.

Sender/Empfänger Kit RFS 2

Das Kit bietet die Möglichkeit, nicht RFS 2-taugliche Generatoren und Kompaktgeräte (broncolor und Fremdfabrikate) mit dem RFS 2 Sender auszulösen. Das Kit besteht aus je einem RFS 2 Sender und Empfänger, einem umfangreichen Kabel-Set, einer USB Stromversorgung zum batterielosen Betrieb und einem Sockel.



Sender RFS 2 | 36.133.00 Empfänger RFS 2 | 36.134.00

Anzahl Studioadressen	99
Anzahl Geräteadressen	99
Anzahl Frequenz-Kanäle	40
Einsatzdistanz im Freien	bis zu 200 m
Einsatzdistanz in geschlossenen Räumen	bis zu 50 m
Auslösefolge pro Sekunde	100
Stromversorgung	Sender RFS 2: 3 V CR2450 Lithium-Batterie Empfänger RFS 2: USB Stromversorger
Abmessungen (L x B x H)	68 x 38.5 x 25 mm
Gewicht	43 g

Im Zug der technischen Entwicklung bleiben Änderungen vorbehalten. broncolor, VISATEC, kobold und bron sind eingetragene Marken.

broncolor[®]
THE LIGHT

Bron Elektronik AG
CH-4123 Allschwil/Schweiz
www.broncolor.com