

Produktbezeichnung

BB 200/C Batterie-Vorschaltgerät 200 Watt Artikel-Nr. 742-0193

Produktbeschreibung

Das äusserst kompakte, elektronische Vorschaltgerät BB 200/C kann ab Batterien mit 22-34 Volt mit 2-poligem (Cannon/MIL) Anschluss betrieben werden und ist stufenlos dimmbar (60-100 %). Das elektronische Temperatur- und Spannungsmanagement sorgt auch bei hohen Umgebungstemperaturen und unterschiedlicher Batteriespannung für einen sicheren und zuverlässigen Betrieb.

Lieferumfang

Vorschaltgerät mit 2-Pol Cannon/MIL-Stecker

Technische Daten

Vorschaltgerät	BB 200/C
Leistung	200 W
Betriebsspannung ab 30 V Batterie	26 - 34 V DC
Ausgangsleistung ab 30 V Batterie	200 W
Betriebsspannung ab 24 V Batterie	22 - 25 V DC
Ausgangsleistung ab 24 V Batterie	170 W
Anschlussleistung	215 VA
Leistungsregelung (dimmen)	100 % - 60 %
Schutzklasse	II
Schutzart IP	20
Batterieanschluss	Cannon / MIL 2 Pol
Abmessungen L x B x H (mm)	65 x 105 x 165
Gewicht (kg)	0,8

Im Zuge der technischen Entwicklung bleiben Änderungen vorbehalten.

Anwendungsbereich

Die kompakten Abmessungen und das geringe Gewicht machen dieses Vorschaltgerät zum idealen Leistungspaket für netzunabhängige, mobile Anwendungen - insbesondere, wenn die Lichtausrüstung teilweise getragen werden muss. Dank der hohen Betriebssicherheit und Zuverlässigkeit ist das Vorschaltgerät die optimale Lösung für alle ENG und "on location" Anwendungen.